TB形接地端子台

写真は「緑」の場合です。


TB3EA-F形

●銅帯3×15　45□

1箱20個入り


フロント式

（注1）




▼外形寸法図

固定バー



渡りワッシャ




TB4EA-F形

●銅帯4×20／80□

1箱20個入り


フロント式

（注1）




▼外形寸法図

固定バー



可動バー




TB3EB-F形

●銅帯4×30　120□


1箱10個入り

フロント式




▼外形寸法図

固定バー



渡りバー




TB4EB-F形

●銅帯4×30／120□


1箱10個入り

フロント式




▼外形寸法図

固定バー



可動バー




TB3EB-B形

●銅帯4×30　120□

1箱5個入り

バック式



▼外形寸法図

TB4EB-B形


●銅帯4×30／120□

1箱5個入り

バック式



▼外形寸法図




※お断りなく、寸法・仕様を変更することがありますのでご了承ください。


FTB4EB-F形　●銅帯4×30／120□

1箱10個入り

フロント式



▼外形寸法図




FTB4EC-F形　●銅帯6×30／180□

フロント式



▼外形寸法図



〈用途〉

電気室の機器および電路の A～D 種接地として御使用下さい。

〈仕様〉

本体材質:ABS樹脂
銅バー:純銅C1100(ニッケルメッキ)
両側ボルト、ワッシャ、ナット、中側ナット:真鍮(ニッケルメッキ)
中側ボルト、ワッシャ、:鉄(ニッケルメッキ)
FTB□は中側ナットのみ真鍮(ニッケルメッキ)、その他は全て鉄(ニッケルメッキ)
(公共建築標準図の平成25年版より中側ナットは蝶ナットから六角ナットに変更されたため、蝶ナットは販売終了しました。)

〈形番体系〉

T B ① E ② ー ③ ④ ⑤

①穴数
3:三つ穴
4:四つ穴

②ボルト(ナット)サイズ
A:小形(三つ穴:M6／四つ穴:M8)
B:中形(M10)
C:大形(M12)

③配線位置
F:正面配線
B:裏面配線

④樹脂色
B:黒
G:緑

⑤可動片固定ナット
N:通常六角ナット

〈形番一覧表〉

型式	穴数		ボルトサイズ				配線位置		色		ﾅｯﾄ種類	銅バー				質量(g)
	3	4	M6	M8	M10	M12	正面	裏面	黒	緑	六角	t	w	断面積(mm²)	定格電流(A)(注2)	
TB3EA-FBN	○		○				○		○		○	3	15	45	150	91
TB3EA-FGN	○		○				○			○	○					
TB3EB-FBN	○				○		○		○		○	4	30	120	300	440
TB3EB-FGN	○				○		○			○	○					
TB3EB-BBN	○				○			○	○		○	4	30	120	200	544
TB3EB-BGN	○				○			○		○	○					
TB4EA-FBN		○		○			○		○		○	4	20	80	200	273
TB4EA-FGN		○		○			○			○	○					
TB4EB-FBN		○			○		○		○		○	4	30	120	300	596
TB4EB-FGN		○			○		○			○	○					
TB4EB-BBN		○			○			○	○		○	4	30	120	200	700
TB4EB-BGN		○			○			○		○	○					
FTB4EB-FBN		○			○		○		○		○	4	30	120	300	602
FTB4EB-FGN		○			○		○			○	○					
FTB4EC-FBN		○				○	○		○		○	6	30	180	400	843
FTB4EC-FGN		○				○	○			○	○					

(注1) 筐体などの金属部に直接取付けると充電部との空間距離が10mm未満となりますので、取付方法に配慮して下さい。
(注2) 定格電流はJISC4620によります。